







Dimensões em mm



Dimensões em mm

Short description:

WAGO's plug-in current transformers (855 Series) are inductive, single-conductor current transformers. Due to the measurement principle used, these current transformers are exclusively designed for AC network applications.

Features:

- Screwless CAGE CLAMP® connection technology
- Several mounting options available
- Vibration- and shock-resistant
- High mechanical retention forces
- High current-carrying capacity
- Continuous overload of 120 % the nominal primary current
- Low-voltage current transformer for operating voltages up to max. 1.2 kV
- For 690 V power networks
- UL recognized components

Dados técnicos			
Entrada		Entrada - transformador de corrente	
Variável medida	Corrente	Corrente térmica contínua nominal I_{cth}	$1.2 \times I_N$
		Corrente térmica nominal de curta duração I_{th}	$60 \times I_N / 1 \text{ s}$ (máx. 100 kA / 1 s)
		Fator limitador de sobrecorrente	FS5 / FS10 (dependente do tipo; consulte a inscrição da placa de tipo)
		Frequência classificada	50 ... 60 Hz
		Corrente nominal primária	50 A



Saída - transformador de corrente	
Corrente nominal secundária	1 A
Potência nominal S _r	1.25 VA

Erro de medição	
Classe de precisão	3

Segurança e proteção	
Tensão de teste	6 kVAC; 50 Hz; 1 min
Tensão mais alta para o equipamento U _m	1,2 kV _{rms} AC

Dados de conexão	
Passagem para condutor de medição	Ø 26 mm
Conexão 1	
Tecnologia de conexão	CAGE CLAMP®
Comprimento do desenganche	9 ... 10 mm / 0.35 ... 0.39 polegadas
Condutor sólido	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG
Condutor flexível	0,08 ... 4 mm² / 28 ... 12 AWG

Dados geométricos	
Largura	60 mm / 2.362 polegadas
Altura	80,9 mm / 3.185 polegadas
Profundidade	52 mm / 2.047 polegadas

Dados mecânicos	
Tipo de montagem	Transformador de corrente fechado Instalação na placa de montagem Montagem em trilho DIN com adaptador para trilhos Montagem em cabo redondo

Dados do Material	
Classe de isolamento	E
Carga de fogo	0 MJ
Peso	230 g

Requisitos ambientais	
Temperatura do ar ambiente (operação)	-5 ... +50 °C
Temperatura do ar ambiente (armazenamento)	-25 ... +70 °C
Altitude de operação (máx.)	1000 m

Padrões e especificações	
Identificação de conformidade	CE
Padrões/especificações	EN 61869-1 EN 61869-2 UL: E356480



CAD/CAE-Data	
CAD data 2D/3D Models 855-301/050-103 ↓	CAE data EPLAN Data Portal 855-301/050-103 ↓
	WSCAD Universe 855-301/050-103 ↓
	ZUKEN Portal 855-301/050-103 ↓

1 Produtos compatíveis

1.1 Acessórios opcionais

1.1.1 Adaptador de montagem

1.1.1.1 Adaptador de conexão rápida



Nº. do item: 855-9910
Kit de montagem rápida

1.1.1.2 Adaptador para trilho DIN



Nº. do item: 855-9900
Adaptador de trilho de montagem

1.1.2 Condicionador de sinal

1.1.2.1 Condicionador de sinal de corrente



Nº. do item: 857-551
Condicionador de sinal de corrente; Sinal de entrada de corrente; Sinal de saída corrente e tensão; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 6 mm de largura do módulo



Nº. do item: 857-550
Condicionador de sinal de corrente; Sinal de entrada de corrente; Sinal de saída corrente e tensão; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC; 6 mm de largura do módulo; 2,50 mm²

1.1.2.2 Módulo de medição de energia



Nº. do item: 2857-570/024-001
Condicionador de sinal de potência trifásico; 3x277/480 V/1 A; Modbus RTU; Saída digital; Configuração via software; Alimentação 24 VDC

1.1.3 Ferramenta

1.1.3.1 Ferramenta de operação



Nº. do item: 210-720

Ferramenta de operação; Lâmina: 3,5 x 0,5 mm; com eixo parcialmente isolado; multi-cor

1.1.4 Montagem

1.1.4.1 Bornes para transformadores de corrente



Nº. do item: 2007-8876

Borne compacto; para circuito transf. de cor trifásica; 6,00 mm²; multicolor



Nº. do item: 2007-8875

Borne compacto; para circuito transformador de corrente; 6,00 mm²; multicolor



Nº. do item: 2007-8877

Borne compacto; para circuito transformador de corrente; 6,00 mm²; multicolor



Nº. do item: 2007-8873

Borne compacto; para transformadores de corrente e tensão; 6,00 mm²; multicolor




Nº. do item: 2007-8874


Borne compacto; para transformadores de corrente e tensão; 6,00 mm²; multicolor

Notas de instalação


Instalação




Instalação em barra de corrente de cobre



Instalação em cabo redondo




Instalação na placa de montagem



Montagem em trilho DIN via adaptador de trilho DIN 855-9900



Snapping onto DIN-rail




Snapping onto DIN-rail



Instala através do kit de montagem rápida 855-9910

Terminação do condutor



Terminação do condutor – atuação da chave de fenda perpendicular à entrada do condutor



Terminação do condutor – atuação da chave de fenda paralela à entrada do condutor